

Bulletin technique
SIRIUS Stiletto 2 – Logiciel version 2.0.4
11 août 2008

SIRIUS a récemment apporté quelques améliorations importantes au logiciel de la Stiletto 2. Ces changements ont été transmis à tous les propriétaires abonnés de la Stiletto 2 par le biais d'une mise à jour logicielle.

Le téléchargement de cette mise à niveau garantira que la radio Stiletto 2 continuera de fonctionner à son plein rendement.

Vous pouvez profiter rapidement et facilement de ces améliorations - suivez simplement les instructions sur le téléchargement et l'installation du nouveau logiciel 2.0.4.

Ce que comporte la nouvelle version

Sirius a récemment modifié ses systèmes de diffusion et sa liste de stations. Grâce à la version 2.0.4 et au micrologiciel de bande de base 14,94, la radio portable Stiletto 2 pourra continuer de fonctionner correctement.

Cette mise à jour comporte aussi des changements de logos de stations et des éléments d'annonce des stations. Les stations déplacées ou les nouvelles stations ajoutées à notre programmation afficheront ainsi la bonne information.

Comment obtenir cette version

Vous pouvez obtenir ce logiciel de deux façons pour mettre votre Stiletto 2 à jour :

Option 1 : Par WiFi :

Les abonnés peuvent mettre leur radio Stiletto 2 jour par réseau WiFi accessible comme suit :

1. Allumez la Stiletto 2 et appuyez sur le bouton **HOME**
2. Utilisez le **CADRAN MÉDIA** pour atteindre la radio Internet
3. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour syntoniser la radio Internet
4. Syntonisez votre station préférée et laissez-la jouer pendant une ou deux heures
5. Le logiciel sera téléchargé automatiquement. Une fois que vous l'aurez reçu, suivez les instructions à l'écran pour compléter la mise à jour.

Option 2: Mettre à jour par My SIRIUS Studio^{MC} :

Les abonnés sans accès WiFi peuvent mettre à jour leur radio en utilisant un câble USB et le logiciel **My SIRIUS Studio^{MC}** fournis avec leur radio. Ils devront alors utiliser un PC tournant sur Windows et une connexion Internet active :

NOTE : Si vous disposez d'une carte-mémoire microSD^{MC}, nous vous recommandons de la retirer avant de commencer le téléchargement.

1. Lancez **My Sirius Studio^{MC}** à l'ordinateur. N'oubliez pas d'utiliser la version 1.5 ou supérieure. Vous pouvez télécharger la plus récente version de My Sirius Studio ici.
2. Raccordez la Stiletto 2 à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec votre appareil ou placez la Stiletto dans un socle pour la maison à prise USB et appuyez sur le bouton « sync ».
3. Quand l'image de la Stiletto apparaît dans la fenêtre du logiciel My SIRIUS Studio, cliquez sur l'icône d'engrenage près de l'appareil ou allez à **File** □ **Device Settings** □ **Check for Software Update**.
4. Suivez les instructions qui apparaissent dans My SIRIUS Studio^{MC} et à l'écran de votre Stiletto pour compléter la mise à jour.
5. Après avoir déconnecté la Stiletto du PC, éteignez-la Stiletto en maintenant l'interrupteur enfoncé. Quand la Stiletto est complètement éteinte, redémarrez-la à l'aide de l'interrupteur.
6. Quand elle a redémarré, rebranchez-la au PC. Cliquez sur l'icône d'engrenage dans My SIRIUS Studio pour vérifier si d'autres mises à jour sont disponibles. Le cas échéant, suivez les instructions qui apparaissent pour les télécharger. Dans le cas contraire, passez à l'étape 8 pour vérifier la version logicielle de votre appareil.
7. Après avoir téléchargé les mises à jour additionnelles, éteignez la Stiletto en maintenant l'interrupteur enfoncé. Quand la radio est complètement éteinte, redémarrez-la. Quand la Stiletto a redémarré, syntonisez le mode **Satellite Radio**. Les autres mises à jour seront installées automatiquement.
8. Une fois les mises à jour installées, vérifiez la version logicielle de votre appareil à l'aide du cadran Média ; allez pour ce à **Settings** □ **Device** □ **Device Info**. Les appareils à jour afficheront les versions suivantes dans **Device Info** (Fig. 1).

Model	ZAP	OS	Bootloader	Baseband
Stiletto 2	2.0.4.64538	2.0.3.54429	varie	00.14.94

Fig. 1

Si vous avez d'autres questions concernant votre Stiletto 2 ou le service SIRIUS, veuillez consulter les manuels des produits. Vous pouvez également rejoindre l'équipe de soutien technique Stiletto au 1-800-869-5364, de 6 h du matin à 1 h du matin, heure normale de l'Est, du lundi au samedi, ou par courriel à customercare@sirius-radio.com.